



## Modelle

Lichtfarbe

Ref:

 Neutrales Weiß 4500K

4739-10983

## Technische Details

<b>Leistung:</b>	50 W	<b>Schutzart IK:</b>	IK05
<b>Elek. Leistungsfaktor:</b>	0.99	<b>Werkstoff:</b>	Aluminium
<b>Spannung:</b>	220-240V AC	<b>Installation:</b>	Fläche
<b>Frequenz:</b>	50-60 Hz	<b>Maße:</b>	235x205x40 mm
<b>Intensität Level:</b>	0.21 A	<b>Höhe:</b>	205 mm
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Breite:</b>	235 mm
<b>Lichtquelle:</b>	SMD2835	<b>Länge:</b>	40 mm
<b>Lichtstrom:</b>	5000 lm	<b>Rahmen:</b>	Weiß
<b>Lichteffizienz:</b>	100 lm/W	<b>Detektor:</b>	PIR
<b>LED-Leistung:</b>	120 lm/W	<b>Schaltabstand:</b>	6 m
<b>Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):</b>	A	<b>Erfassungswinkel:</b>	120°
<b>Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C ~ +50°C
<b>Abstrahlwinkel:</b>	110°	<b>Betriebsstunden:</b>	60.000 Std.
<b>Lintentyp:</b>	Durchsichtig	<b>Garantie:</b>	3 Jahre
<b>Benutzung:</b>	Aussen	<b>Prüfprotokoll:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Schutzart IP:</b>	IP65		



## Beschreibung

**Die schlanke LED-Flutlichtleuchte mit 50W 120 lm/W IP65 PIR-Detektor in Weiß zeichnet sich durch ihr kompaktes Design und ihre minimalistische Ausführung aus.**

Merkmale des schlanken LED-Flutlichtstrahlers mit 50W 120 lm/W IP65 PIR-Detektor

Dieser 50-W-Scheinwerfer hat eine kleine Größe und eine sehr moderne und funktionelle Ausführung. Seine SMD2835-Optik ist sehr effizient. **Das Licht, das sie ausstrahlt, wird in einem Öffnungswinkel von 110° verteilt**, was sich perfekt für die Beleuchtung aller Arten von Räumen eignet. Durch das automatische Ein- und Ausschalten dank seines PIR-Sensors bietet er erhebliche Einsparungen beim Stromverbrauch.

Dieser für den Außeneinsatz konzipierte LED-Strahler hat die Schutzart IP65. Es besteht aus hochwertigem Aluminium, einem Material, das dazu beiträgt, die erzeugte Wärme effektiv abzuführen.

**Die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders ist einstellbar** und er hat auch eine **Konstantlicht-Option**, was bedeutet, dass er wie ein normaler Strahler betrieben werden kann, ohne dass der Bewegungsmelder aktiviert werden muss. **Um in den Konstantlichtmodus zu wechseln, wird die externe Stromversorgung innerhalb einer Sekunde aus- und wieder eingeschaltet. Um diesen Modus zu deaktivieren, müssen Sie die externe Stromversorgung für 10 Sekunden ausschalten.**

**Sie wird hauptsächlich auf Balkonen, Terrassen oder in Gärten eingesetzt, wo man den Stromverbrauch reduzieren möchte, ohne auf hochwertige Beleuchtung zu verzichten.**

Genießen Sie den Slim Crystal LED-Strahler 50W zum besten Preis in unserem Online-Shop Ledkia.

\* Wir können regulieren, wie lange das Licht eingeschaltet bleibt, von einem Minimum von 6 Sekunden bis zu einem Maximum von 5 Minuten und 30 Sekunden

\* Dieses Produkt hat eine Vorverdrahtung von ca. 300 mm..



## Zusätzliche Fotografien

