



## Modèles

## Informations techniques

|                                     |                      |                                |                 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Puissance Maximale:</b>          | 60 W                 | <b>Installation:</b>           | En Saillie      |
| <b>Tension:</b>                     | 220-240V AC          | <b>Dimensions:</b>             | 112xØ300 mm     |
| <b>Fréquence:</b>                   | 50-60 Hz             | <b>Hauteur:</b>                | 112 mm          |
| <b>Classe Isolation Électrique:</b> | I                    | <b>Diamètre:</b>               | Ø300 mm         |
| <b>Culot:</b>                       | E27                  | <b>Cadre:</b>                  | Blanc           |
| <b>Points Lumineux:</b>             | 1                    | <b>Détecteur:</b>              | Radar           |
| <b>Angle d'ouverture:</b>           | 120°                 | <b>Distance de Détection:</b>  | 1-8 metros      |
| <b>Type de lentille:</b>            | Translucide          | <b>Angle de Détection:</b>     | 180°            |
| <b>Utilisation:</b>                 | Intérieur, Extérieur | <b>Temp. Ambiante Travail:</b> | -10°C ~ +40°C   |
| <b>Protection IP:</b>               | IP44                 | <b>Non inclus:</b>             | Ampoules        |
| <b>Protection IK:</b>               | IK08                 | <b>Garantie:</b>               | 5 Ans           |
| <b>Matériel:</b>                    | PC                   | <b>Certificats:</b>            | CE & RoHS, UKCA |



## Description

**Le Plafonnier E27 avec Détecteur de Mouvement Radar Ø300 mm est un système idéal pour faire des économies dans des espaces où vous pouvez laisser la lumière allumée sans vous soucier de l'éteindre.** Équipé d'un système radar qui allume le luminaire automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté dans son champ d'action. Après un certain temps sans détection, il s'éteint tout seul.

Caractéristiques du Plafonnier E27 avec Détecteur de Mouvement Radar Ø300 mm

**Vous pouvez régler le fonctionnement du plafonnier selon votre besoin et en fonction de divers paramètres** comme la distance de détection (1-8 mètres de rayon) ou le temps d'allumage entre 10 ( $\pm 3$ ) secondes et 12 ( $\pm 1$ ) minutes. Il a une vitesse de détection de 0,6-1,5 m/s et un capteur lumineux qui détermine s'il doit être allumé ou pas en fonction de la lumière de la pièce.

Le Plafonnier E27 avec Détecteur de Mouvement Radar Ø300 mm présente une très bonne résistance aux impacts (IK08) et une protection IP44 qui garantit son fonctionnement dans des espaces humides, comme par exemple, les salles de bains.

**La luminosité qu'offre le plafonnier dépendra de l'ampoule E27 (non inclus) que vous installerez.**

**Le Plafonnier E27 avec Détecteur de Mouvement Radar Ø300 mm est très pratique dans des zones de passages comme les couloirs, escaliers, halls et salles de bains.** Il est conçu comme source d'éclairage LED central dans la maison comme dans les restaurants, hôtels, etc.

Vous pouvez obtenir ce plafonnier, pratique et fonctionnel, sur **notre site d'éclairage en ligne** en toute confiance.

**Nécessite 1 Ampoule E27 NON INCLUDE dans le produit que vous trouverez [ici](#)**



## Photos supplémentaires

