



Modelli

Temperatura di Colore

Rif:

☐ RGB con telecomando

62680-122912



Specifiche tecniche

Potenza:	18 W
Tensione di Alimentazione:	12V AC
Dimmerabile:	Telecomando
PAR:	PAR56
Fonte Luminosa:	SMD2835
Numero di LED:	252
Colore della luce:	RGB
Flusso Luminoso:	1400 lm
Efficienza Luminosa:	80 lm/W
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F
Fascio Luminoso:	120°

Uso:	Esterno
Protezione IP:	IP68
Sommergibile:	Si
Materiale del Corpo:	PC
Installazione:	Nicchia
Dimensioni:	105xØ178 mm
Altezza:	105 mm
Diametro:	Ø178 mm
Include:	Telecomando RF
Durata:	40.000 Ore
Garanzia:	3 Anni
Certificati:	CE & RoHS, UKCA



Descrizione

La **Lampadina LED PAR56 Piscina Sommersibile PC RGB IP68 12V AC 18W** è un'opzione molto interessante per decorare le nostre piscine, fontane o laghetti con un notevole risparmio energetico.

Caratteristiche della Lampadina LED PAR56 Piscina Sommersibile PC RGB IP68 12V AC 18W

La luce emessa all'interno della vasca è distribuita con un **angolo di 120°**. Il suo fattore di protezione **IP68** indica che è **sommersibile** e garantisce un funzionamento corretto e sicuro sott'acqua.

Realizzato in **PC anti-UV**, è ottimizzato per l'uso esterno. Questo materiale presenta molti vantaggi rispetto al polycarbonato tradizionale, tra cui una maggiore protezione dai raggi UV e **un'elevata resistenza agli urti**. Inoltre, è resistente alle alte temperature, il che rallenta l'invecchiamento della lente e offre un'eccellente trasparenza e un'elevata trasmissione della luce.

Ulteriori caratteristiche e indicazioni per l'utilizzo della Lampadina LED PAR56 Piscina Sommersibile PC RGB IP68 12V AC 18W

- Il prodotto non deve essere testato per più di 10 secondi fuori dall'acqua.
- Adatto all'uso in acqua salata. Tuttavia, l'acqua salata ostacola la corretta propagazione delle onde RF dal controllore. Un modo alternativo per cambiare il colore della luce, senza utilizzare il telecomando RF, è quello di accendere e spegnere rapidamente la luce dall'interruttore o dall'interruttore differenziale.
- Trasformatore non incluso.
- Include un adattatore per l'installazione nella nicchia della piscina.

Per controllare la lampadina LED RGB per piscina è necessario il telecomando RF per faretti RGB per piscina, con il quale è possibile cambiare il colore della luce della lampadina. Ogni telecomando consente di controllare fino a 50 lampadine Slim LED per piscina.

È alimentato da un tubo flessibile H07RN8-F di Ø9 mm, lungo 2 m, con due conduttori da 1,5 mm² all'interno. Il rivestimento di questo tubo consente di immergerlo costantemente in acqua dolce o in olio.

* Le batterie non sono incluse nell'opzione del telecomando. La pulsantiera utilizza una batteria da 23A.



Altre fotografie

