

## Modelle

| Lichtfarbe | Ref: |
|---|---|
| Warmes Weiß 2700K | 4747-11008 |
| Neutrales Weiß 4000K | 4747-11009 |
| Kaltes Weiß 5500K | 4747-11010 |

## Technische Details

| | |
|---|---|
| **Leistung:** | 15 W |
| **Elek. Leistungsfaktor:** | 0.98 |
| **Spannung:** | 220-240V AC |
| **Frequenz:** | 50-60 Hz |
| **Intensität Level:** | 67 mA |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Regulierbar:** | TRIAC |
| **Schiene typ:** | Dreiphasig |
| **Lichtquelle:** | CREE COB |
| **Farbwiedergabeindex:** | 80 |
| **Lichtstrom:** | 800 lm |
| **Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):** | A |
| **Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):** | F |
| **Abstrahlwinkel:** | 24° |
| **Benutzung:** | Innen |

| | |
|---|---|
| **Schutzart IP:** | IP20 |
| **Werkstoff:** | Aluminium, PC |
| **Farbe:** | Weiß |
| **Installation:** | Stromschienen |
| **Maße:** | 190x135x69 mm |
| **Höhe:** | 190 mm |
| **Breite:** | 135 mm |
| **Länge:** | 69 mm |
| **Durchmesser:** | Ø135 mm |
| **Umgebungstemperatur:** | -20°C ~ +45°C |
| **Betriebsstunden:** | 40.000 Std. |
| **Garantie:** | 5 Jahre |
| **Prüfprotokoll:** | CE & RoHS, TÜV |
| **Markenkomponente** | CREE |

**Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?** Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1

## Beschreibung

**Der CREE AR111 15W regulierbare LED-Strahler für Dreiphasenschienen** ist das perfekte Beleuchtungselement für Räume, die eine **vielseitige Beleuchtung** benötigen und sich den Bedürfnissen des Augenblicks anpassen.

Merkmale des CREE AR111 15W LED-Strahlers, einstellbar für Dreiphasen-Stromschiene

**Die integrierte, hochwertige Lichtquelle CREE-COB bietet eine verteilte Helligkeit in einem Winkel von 24º,** die einen kompakten Lichtstrahl von hoher Qualität liefert, der die Farben ohne Verzerrung wiedergibt.

Es wurde für den Innenbereich entwickelt, ist aus **hochwertigem Aluminium** gefertigt und hält Temperaturschwankungen zwischen -25ºC und 45ºC stand.

**Es ist vollständig ausrichtbar, 360º auf seiner Achse**, was es ermöglicht, die Beleuchtung an die Bedürfnisse des Augenblicks anzupassen.

Anwendungen des CREE AR111 15W Regulierbarer LED-Strahler für Dreiphasenschienen

Es kann in jede Richtung ausgerichtet werden, so dass die Beleuchtung entsprechend der Präsentation, die den Produkten gegeben werden soll, geändert werden kann. Dieser Scheinwerfer kann verwendet werden, um spezifische dekorative Elemente zu verstärken und so zur Schaffung mehrerer Umgebungen beizutragen.

Die am weitesten verbreitete Anwendung dieser Art von dreiphasigen, voll einstellbaren LED-Leuchten findet sich in ständig wechselnden Räumen wie: Geschäften, Messehallen, Galerien, Einkaufszentren, etc. Orte, an denen ein vielseitiges Beleuchtungssystem benötigt wird, das sich den Bedürfnissen des Augenblicks anpasst.

Genießen Sie die beste Beleuchtungsqualität, ohne auf das exklusivste Design zu verzichten, und entdecken Sie alle Möglichkeiten, die Ihnen unser umfangreicher Katalog an LED-Leuchten bietet.

## Zusätzliche Fotografien







