



Modèles



Informations techniques

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Fréquence | 50-60 Hz | Matériel | Aluminium |
| Intensité du courant | 15 A | Tall | 40 mm |
| Classe d'isolation électrique | I | Largeur | 100 mm |
| Utilisation | Intérieur | Longueur | 200 mm |
| Protection IP | IP20 | | |



Description

Le **Bloc d'Alimentation 12V DC 180W 15A** est idéal pour brancher des systèmes d'éclairage intérieur qui ne peuvent pas être utilisés avec une connexion directe au secteur. Transforme l'alimentation secteur AC en 12V DC.

Il a une puissance nominale de 180W. **Convient pour des charges permanentes jusqu'à 150W**. Son courant de sortie est de 15A.

Son boîtier en aluminium lui confère une grande robustesse et légèreté. Il possède les certificats CE et RoHS qui garantissent la qualité et la sécurité du produit et confirment qu'il ne contient pas de matières toxiques ou dangereuses.

Il dispose d'un variateur par lequel vous pouvez régler la tension de sortie DC entre un minimum de 10V et un maximum de 15V.

Il dispose également un sélecteur de tension qui permet de modifier la tension d'entrée d'alimentation, car selon les pays, une tension ou une autre est utilisée.



Photos supplémentaires

