



Modèles

Couleur

Blanc Cassé

Réf :

13696-29455



Informations techniques

Puissance Maximale:	150 W
Tension:	220-240V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Dimmable:	TRIAC
Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP20
Materiel:	PCB

Installation:	Encastré(e)
Dimensions:	80x85x60 mm
Hauteur:	80 mm
Largeur:	85 mm
Longueur:	60 mm
Garantie:	2 Ans
Certificats:	CE & RoHS, UKCA



Description

Ce Variateur Va-et-Vient Universel LED type Triac, vous permet de contrôler l'intensité de tous produits à technologie LED qui acceptent une variation de 0 à 100%. **De plus, il dispose d'une fonction « interrupteur » permettant l'allumage et l'extinction de la lumière** (à condition qu'il soit accompagné par un autre Va-et-vient) depuis deux points différents de la pièce.

Avec ce Variateur LED, vous avez la possibilité de créer des ambiances chaleureuses et en même temps, vous permet d'avoir des zones avec une grande luminosité. Tout cela avec seulement un tour de molette du variateur. Ce variateur dispose aussi d'un bouton préréglé de luminosité minimale.

Régler le Variateur au luminaire

Une fois le câble installé, dans la partie avant du Variateur LED, vous devez régler l'intensité au maximum, allumer le luminaire et appuyer deux fois de suite sur le bouton "Min. Bright Set", une fois que cela est fait, le variateur restera réglé avec le luminaire.

* Conforme à la norme UNE EN 60669-2-1.

* Inclus un boîtier pour une installation en saillie. De plus vous pouvez l'installer dans un boîtier encastrable universel.

* Supporte une charge approximative de 400W avec un éclairage INC/HAL ou 150W avec un éclairage LED.



Photos supplémentaires

