



Modèles

Finition:

PC

Réf :

6109-14113



Informations techniques

Tension: 220-240V AC

Multitension: 100-240V AC

Fréquence: 50-60 Hz

Intensité du Courant: 10A

Utilisation: Extérieur

Protection IP: IP54

Installation: Encastré(e)

Temp. Ambiante Travail: -10°C ~ +40°C

Garantie: 3 Ans

Certificats: CE & RoHS, UKCA



Description

Ce Va-et-Vient est la solution idéale pour changer les interrupteurs de la maison en assurant une protection IP54 contre le contact avec l'eau. **Les Va-et-Vient peuvent contrôler le même point lumineux à partir de deux Va-et-Vient différents. Ils sont largement utilisés dans les couloirs où un Va-et-Vient est placé en début de couloir et l'autre en fin, ils également utilisés dans les chambres à coucher où un est placé à l'entrée et l'autre sur le côté du lit.** Dans son installation, la phase doit passer par les deux Va-et-Vients avant d'être branchées à la lampe et tenir compte que les deux Va-et-Vient doivent être branchés par 2 fils.

Ils ont une grande robustesse et durabilité. Fabriqué d'un matériau thermoplastique sans halogène qui ne propage pas la flamme. Ces Va-et-Vient peuvent être installés sur n'importe quelle surface.



Photos supplémentaires

