Modelli

Specifiche tecniche

Potenza:	240 W	**Materiale del Corpo:**	Alluminio
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz	**Dimensioni:**	50x110x200 mm
Input:	110-220V AC	**Altezza:**	50 mm
Output:	12V DC	**Larghezza:**	110 mm
Intensità di Corrente:	21A	**Lunghezza:**	200 mm
Classe Isolamento Elettrico:	I	**Garanzia:**	3 Anni
Uso:	Interno	**Certificati:**	CE & RoHS, UKCA
Protezione IP:	IP20		

Descrizione

Il Trasformatore 240W 12V 21A è ideale per connettere i sistemi di illuminazione interna che non possono essere utilizzati con la connessione diretta alla rete. Trasforma l'alimentazione alternata dalla rete, a 12V, in corrente continua.

Ha una potenza nominale di 240W. **È adatto a carichi permanenti fino a 195W.** La sua corrente di uscita è di 21A.

Il suo involucro in alluminio gli conferisce grande resistenza e leggerezza. Ha i certificati CE e RoHS che garantiscono la qualità e la sicurezza del prodotto, e confermano anche che non contiene materiali tossici o pericolosi.

Ha un regolatore per mezzo del quale possiamo regolare la tensione continua di uscita tra un minimo di 10V e un massimo di 15V.

Incorpora un selettore di tensione in modo da poter cambiare la tensione di ingresso dell'alimentatore da 110V o 220V, dato che a seconda del paese si usa un voltaggio o l'altro.

Altre fotografie