

Modellen

Technische details

Maximaal vermogen:	192 W (12V) / 384 W (24V)	**Breedte:**	33 mm
Voltage:	12V DC, 24V DC	**Lengte:**	177 mm
Gebruik:	Binnen	**Gewicht:**	0.21 kg
IP Beschermingsfactor:	IP20	**Werkingstemperatuur:**	-20°C ~ +60°C
Materiaal:	Metaal	**Garantie:**	3 Jaar
Afmetingen:	42x33x177 mm	**Certificaten:**	CE & RoHS, UKCA
Hoogte:	42 mm		

Beschrijving

Deze DMX512 LED controller zendt signalen uit onder standaard DMX via 4 vaste RGBW kanalen (RGB+ Wit), waardoor u uw LED verlichting ten allen tijde kunt regelen. Het is eenvoudig te gebruiken; sluit een console die compatibel is met de standaard DMX aan op de bijbehorende RJ-45 ingang, wijs vervolgens een kanaal toe met behulp van de beschikbare knoppen aan de zijkant van de controller, sluit dan de rode, groene, blauwe, witte en V+ aansluitingen aan op de output tabs en sluit vervolgens de voeding aan op de bijbehorende power tabs. Deze controller kan op zichzelf of in combinatie met andere DMX-regelaars worden gebruikt. Uitgangsintensiteit per kanaal: 4A.


Extra foto' s


DMX512 LED Controller




1:DATA+ 2:DATA-
3-6:NC 7-8:GND
Signal Out
Signal In


OUTPUT
POWER
CH4 CH3 CH2 CH1 V+ V+ V-


DMX Console